

INSTRUKCJA

BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY OBSŁUDZE KSEROKOPIARKI

1. Czynności do wykonania przed rozpoczęciem pracy:
 - a) Przewietrzyć pomieszczenie.
 - b) Włączyć w pomieszczeniu wentylator lub klimatyzator.
 - c) Sprawdzić:
 - a. stan wtyczki i gniazdka z bolcem zerowania,
 - b. zamknięcia wszystkich pokryw urządzenia.
 - d) Przeczyścić szybę kopiarki.
 - e) Usunąć wszelkie przedmioty ograniczające swobodny dostęp do kopiarki co najmniej z trzech stron oraz dostęp do gniazda sieciowego, do którego podłączona jest kopiarka.
 - f) Sprawdzić stan papieru w podajniku.
2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy.
 - a) Koncentrować uwagę na wykonywanych czynnościach.
 - b) Obsługiwać kopiarkę zgodnie z instrukcją eksploatacyjną.
 - c) Regularnie wietrzyć pomieszczenie, w którym pracuje kopiarka.
 - d) Natychmiast przerwać kopiowanie w przypadku dostrzeżenia objawów nienormalnej pracy, pojawienia się dymu, nieprzyjemnego zapachu.
 - e) Wyjmować zablokowany papier z zachowaniem szczególnej ostrożności po odłączeniu kopiarki od sieci zasilającej.
 - f) Czyścić podajnik oraz szybę przy użyciu miękkiej szmatki lekko zwilżonej alkoholem lub preparatem przewidzianym do tych celów.
 - g) Ręce zabrudzone tonerem umyć ciepłą wodą z mydłem.
 - h) Oko zaprószone tonerem przemyć obficie wodą i udać się do lekarza.
3. Czynności zakazane pracownikowi obsługującemu kserokopiarkę.
 - a. Obciążanie kopiarki ciężkimi przedmiotami.
 - b. Samodzielne wykonywanie czynności obsługi lub czynności konserwacyjnych nie opisanych w instrukcji obsługi.
 - c. W trakcie wykonywania kopii:
 - d. otwieranie górnej lub przedniej pokrywy,
 - e. wyłączanie kopiarki wyłącznikiem lub odłączanie jej od zasilania,
 - f. Kopiowania dokumentów spiętych spinaczem lub zszywką.
 - g. Zasilanie kopiarki z gniazda nie przystosowanego do poboru prądu o natężeniu co najmniej 10A.
 - h. Zasilanie z tego samego gniazda kilku urządzeń.
 - i. Spalanie tonera w ogniu.
 - j. Używanie rozpuszczalników do przemywania kopiarki.
 - k. Używanie materiałów eksploatacyjnych bez zapoznania się z instrukcją bezpieczeństwa zamieszczoną na opakowaniu.
 - l. Dotykanie warstwy selenowej bębna gołymi rękami.
 - m. Pozostawianie urządzenia w stanie gotowości eksploatacyjnej po opuszczeniu stanowiska pracy.
4. Podstawowe czynności pracownika po zakończeniu pracy.
 - a. Dokładnie posprzątać stanowisko pracy.
 - b. Sprawdzić, czy pozostawione stanowisko robocze nie stwarza jakichkolwiek zagrożeń.
 - c. Jeśli kopiarka nie będzie używana przez:
 - d. kilka godzin - wyłączyć ją wyłącznikiem głównym,
 - e. dłuższy okres - odłączyć ją od zasilania.
 - f. Odczynniki i materiały eksploatacyjne przechowywać w wyznaczonym miejscu.

KIEROWNIK

--

--